



Technische Daten Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE  
Advanced (EM/Mains) Standard Output 18.4W  
2300lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Ersatz für 36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 219863                          |
| EAN                                     | 4052899937574                   |
| Herstellercode                          | 4052899937574                   |
| Marke                                   | Osram                           |
| Herstellername                          | ST8A-1.2M 18,4W/840 230V EM FS1 |
| Originalverpackung                      | 25                              |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Energieeffizienzklasse (alt)            | A+                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED                         |
| Ersetzt (Watt)           | 36                          |
| Watt                     | 18.4W                       |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Sockel                   | G13                         |
| Drehbar                  | Nein                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Helle Farbe                  | Weiß         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2300lm       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125          |
| Produkttyp                   | T8 LED Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Inklusive LED Starter         | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt       | Nein                                   |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED-Röhre Output              | Standard Output                        |
| Produktserie                  | Substitute                             |

## Maße

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 120cm |
| Länge (mm)       | 1200  |
| Durchmesser (mm) | 28    |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour